



## Specificationer Noxion LED Strålkastare Beamy G3.1 Svart 30W 3300lm 110D - 830 Varm Vit | IP44 - Rörelse- och Ljussensor - Symmetrisk

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 253397                                                                         |
| EAN                         | 8719157063456                                                                  |
| Tillverkarkod               | 8719157063456                                                                  |
| Varumärke                   | Noxion                                                                         |
| Tillverkarens namn          | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP44 30W 3300lm 3000K With Plug-in PIR Sensor |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                                                                           |
| Livslängd (h)               | 30000                                                                          |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 30W                         |
| Ersätter (Watt)         | 50                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 3300lm                      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 110              |
| Spridningsvinkel (grader) | 110              |
| Effektfaktor              | >0.90            |
| Produkttyp                | LED Strålkastare |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | Kabel 100 cm             |
| Optisk avskärmning   | Glas                     |
| Ljusfördelning       | Symmetrisk               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Armaturens färg      | Svart                    |
| Material             | Aluminium                |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | Beamy                    |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 140 |
| Bredd (mm) | 28  |
| Höjd (mm)  | 120 |

## Sensorinformation

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
|---------------|----------------------------|